PSE C1 24V 1A

Strömförsörjning med batteribackup inklusive batterier, 24 VDC 1A

Produktdetajler:

Matningsspänning	90-246V AC, 47-63 Hz
Färg	Vit, pulverlackad
Arbetstemperatur	-10 till +60°C
Mått (L x B x H) mm	L218xB133xD73+8 mm
Max. ingångsström	0,9A/115V, 0,45A/230V
Output max. load	35 W, 27,6 V, 1A
Batteri	st 12V 0,8Ah
Vikt (kg)	2,1 kg (med batterier)
Max. ripple	100mV
Laddningsspänning	26.5 V max
Laddningsström	0,3 A max
Lågspänningsskydd	Bryter vid ca 20V
Överlastningsskydd	max 150% fold back

PSE-C1-24V-1A är en primärswitchad strömförsörjning med batteribackup 24 VDC 1A. Strömförsörjningen kan exempelvis användas till kodlås, motorlås, CCTV, nödbelysning och andra stand-alone applikationer.

Enheten har batteriladdning och levereras komplett med 2 st batterier 12V/0,8Ah. Den har 2 stycken enkelt avsäkräkrade DC-utgångar som båda har transientskydd och HF-skydd. Enheten har skydd mot kortslutning, överspänning, överlast samt djupurladdning av batterierna. På framsidan av locket finns 3 lysdioder, en röd som visar att nätspänningen är inkopplad, en grön som visar att DC spänning finns samt en vit som blinkar rött när laddning av batterierna sker. Enheten har också en ”Kick Start funktion” vilket innebär att man kan driftsätta installationen och driva anläggningen på enbart batterierna, denna funktion kan vara användbar om elnätskabel saknas. Av säkerhetsskäl är batterierna bortkopplade när nätspänningen inte är tillkopplad men den elektroniska spärren kan öppnas upp genom att kick-starten används.

Strömförsörjningen har en liten storlek för att enkelt kunna monteras i dörrmiljöer och andra platser där ett litet strömförsörjningsaggregat önskas.

Strömförsörjningen är också försedd med färdigstansade borrhål för att kunna skruvas fast i väggen samt plastfötter för att ge distans mellan enheten och väggen och därmed förenkla installationen.

Det finns också färdigstansade hål för en sabotagekontakt om extra säkerhet önskas.

PSE-C1-24V-1A levereras med batterierna inkopplade och färdiga att anslutas till anläggningen och därmed sparas mycket tid.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
PSE-CI-24V-1A		Strömförsörjning 24 VDC 1A inklusive 2st ackumulatorer 12V/0,8Ah, Vit

Relaterade produkter och tillbehör:

	PSE C1 12V 2A Strömförsörjning med batteribackup inklusive batterier, 12 VDC 2A